

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

<https://telwin.nt-rt.ru/> || [tnw@nt-rt.ru](mailto:tnw@nt-rt.ru)

## Пусковое устройство Telwin Pro Start 2824



### Технические характеристики:

Напряжение сети	230	В
Напряжение аккумулятора	12-24	В
Емкость аккумулятора	44 (12В), 22 (24В)	Ач
Ток на выходе	800	А
Максимальный ток пуска	2500	А
Размеры	205x335x360	мм
Вес	16.5	кг
Код	829517	

### Дополнительная информация:

Пусковые устройства с аккумулятором, подходящие для запуска на 12В (Pro Start 1712 , Pro Start 2212 ) и 12/24В (Pro Start 2824 ) легковых автомобилей, фургонов, моторных лодок, сельскохозяйственных машин, грузовиков, и т.д. Соединенные посредством розетки с прикуривателем автомобиля, держат под напряжением все контуры при замене аккумуляторов. Не повреждают электронную систему транспортного средства.

PRO START заряжается (\*) через сетевую розетку на 220В или через розетку прикуривателя транспортного средства.

Укомплектованы кабелем 230В переменного тока AC и 12В постоянного тока (DC), положительный-отрицательный кабели с зажимами, встроенной диодной лампой, кабель с двойным гнездовым разъемом (с одинарным Pro Start 1712 ).

### Характеристики Pro Start 2212 / 2824:

- Аварийный выключатель
- световая/звуковая тревога защиты от инверсии полярности
- высокоэффективная светодиодная лампа
- индикатор состояния заряда аккумулятора и контроля аккумулятора в состоянии зарядки
- 2 гнездовых разъема 12В
- карман для кабеля.

\* - Для защиты целостности встроенного аккумулятора заряжать в течении 12 часов перед использованием, после использования и в любом случае каждые 3 месяца